

**Q9 2-i-1 Bluetooth 5.3 trådløs sender og
modtager med MP3-afspiller og
afspilning af TF-kort**



Specifikationer

Betjening i modtagetilstand

1. Tryk og hold den [grønne telefonrør]-tast nede for at tænde enheden. Den er som standard i modtagetilstand, og "RX"-indikatoren blinker.
2. Sæt den ene ende af lydkablet i adapterens AUX-interface, og den anden ende i lydudgangsgrænsefladen på højttalere.
3. Åbn Telefon - Indstillinger - Bluetooth - Søg efter Bluetooth-enheder, vælg "BT-TX RX" på Bluetooth-listen for at parre. Efter vellykket parring vil "RX"-indikatorlampen forblive tændt. Tænd for den mobile musikapp for at afspille sange, og mobilmusikken kan afspilles gennem enheder såsom højttalere.

Betjening i transmissionstilstand

1. I RX-modtagelsestilstand, trykker kort på "M"-knappen for at gå ind i transmissionstilstand, og "TX"-indikatoren blinker.
2. Indsæt den ene ende af lydkablet i adapterens lydgrænseflade og den anden ende i lydudgangsgrænsefladen på computere og fjernsyn.
3. Tænd for de Bluetooth-enheder, der skal tilsluttes (såsom Bluetooth-hovedtelefoner, Bluetooth-højttalere osv.) for at gå i parringstilstand, og placer dem inden for en rækkevidde på 10 meter.
4. Dette produkt vil automatisk søge og matche nærliggende Bluetooth-enheder (såsom Bluetooth-hovedtelefoner, Bluetooth-højttalere osv.) og forbinder automatisk. Efter vellykket forbindelse er "TX"-indikatoren altid tændt.

Drift af omgivende lys

Det omgivende lys falmer automatisk lysets farve, når enheden tændes. Klik på knappen [sort pære] for at gøre lyset til monokromt, og klik derefter på knappen [sort pære] syv gange for at slukke for det omgivende lys.

Advarsel om lavt batteri

Når batteriet er lavt under brug, vil der blive givet en stemmeadvarsel, og det vil automatisk lukke ned, når batteriet er lavt.

Skærm indikator

RX: repræsenterer modtagetilstand, blå lys blinker (venter på parring), blå lys altid tændt (vellykket parring).

TX: repræsenterer starttilstanden, rødt lys blinker (venter på parring), rødt lys altid tændt (vellykket parring).

Charging: TX rødt lys forbliver tændt under opladning og slukker, når det er fuldt opladet.

Nøgledriftsmetode



Klik: Afspil/pause/besvar/læg på
Dobbeltklik: Ring tilbage
Langt tryk: Tænd/sluk/afvis

M - Button - Klik: Skift af TX/RX-tilstand



Klik: Skift lysfarve



Klik: Forrige sang
Langt tryk: Lydstyrke -



Klik på: Næste sang
Langt tryk: Lydstyrke +

Tekniske parametre

- Bluetooth version - V5.3
- Bluetooth sendeeffekt - 7dBm
- Udgangsimpedans - 32Ω
- Frekvensrespons - 20-20Khz
- Signal-støj-forhold - 90db
- Mikrofonfølsomhed - -42db
- Bluetooth-modtagelse effektiv afstand - $\geq 10M$
- Effektiv rækkevidde af FM-transmission - $\geq 2M$
- Input parameter - 5V/2.1A
- Batterikapacitet - 180mAh
- Opladningstid - Cirka 2 timer
- Lyttetid - Cirka 4-6 timer

Noter

1. Oplad venligst enheden i et sikkert miljø. Efter fuld opladning skal du frakoble enheden fra ladekablet for at undgå beskadigelse af batteriet inde i enheden på grund af langvarig opladning.
2. Dette produkt er en lydtransmissionsenhed og understøtter ikke billed-/filtransmission.
3. Undlad venligst at adskille dette produkt med magt, stød eller klem kraftigt det.
4. Smid ikke dette produkt ind i ilden.
5. Når det ikke er i brug i længere tid, anbefales det at slukke for dette produkt.
6. Opbevar venligst dette produkt i et tørt, fugtigt og ætsende miljø.
7. Pas godt på børn for at sikre, at de ikke leger med produktet.